

№	Запрашиваемые данные		2 шт.	11 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
1	Порядковый номер камеры РЧ		5; 6	9; 11; 13; 15; 17; 8; 10; 12; 14; 16; 18	4; 7	3	2	1	
2	Номинальное напряжение КСО	10 кВ							
3	Номинальный ток сборных шин	1000 А							
4	Схема главных цепей								
5	Назначение камеры		Тр-р собст. нужд ТСН	Линейная	Линейная	Трансф. напряж. ТН	Трансф. напряж. ТН	Секционный выключ.	Шинный мост
6	Номенклатурное обозначение камеры		15Т-400	8ВВ-630	8ВВ-1000	13-400ТН	13-400ТН	5ВВ-1000	ШМР L=4,1м
7	Номер схемы вспомогательных цепей		--	--	--	--	--	--	--
8	Род тока вспомогательных цепей		--	Постоянный	Постоянный	--	Постоянный	Постоянный	--
9	Выключатель, тип, ток, напряжение		--	Scheider ElectricEasyPactEXE+ 10-630А-20. Привод пруж.-моторный Р2	Scheider ElectricEasyPactEXE+ 10-1250А-31,5. Привод пруж.-моторный Р2	--	--	Scheider ElectricEasyPactEXE+ 10-1250А-31,5. Привод пруж.-моторный Р2	--
10	Тип блока управления выключателя		--	--	--	--	--	--	--
11	Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение		ТМГ-25 кВА 10/0,4 кВ	--	--	--	--	--	--
12	Трансформатор тока, тип, класс точности		--	ТОЛУ-10 200/5	ТОЛУ-10 600/5	--	--	ТОЛУ-10 600/5	--
13	Трансформатор напряжения, тип, напряжение		--	--	--	НАМИТ-10	НАМИТ-10	--	--
14	Шинный разъединитель		РВФ3-10; 400 А	РВФ3-10; 630 А	РВФ3-10; 1000 А	РВФ3-10; 630 А	РВФ3-10; 630 А	РВФ3-10; 1000	РВ3-10; 1000А
15	Линейный разъединитель		--	РВ3-10; 630 А	РВ3-10; 1000 А	--	--	--	--
16	Тип предохранителей, ток плавкой вставки		ПКТ011-10-3,2-40У3	--	--	ПKN-10	ПKN-10	--	--
17	Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности		--	ТЗЛМ-1-1	ТЗЛМ-1-1	--	--	ТЗЛМ-1-1	--
18	Ограничители перенапряжения/разрядники		--	--	--	ОПН-10	ОПН-10	--	--
19	Тип счетчиков		Не требуется	Не требуется	Не требуется	--	--	Не требуется	--
20	Амперметр		--	Щ102П-200/5-4-2 -30ВЧ-185-К-0,5	Щ102П-200/5-4-2 -30ВЧ-185-К-0,5	ЩК120-10/100В-4,0 -220ВЧ-Р5-3-1,0	ЩК120-10/100В-4,0 -220ВЧ-Р5-3-1,0	Щ102П-200/5-4-2 -30ВЧ-185-К-0,5	--
21	Реле, требующее уточнения	Вид защиты	Защита от замыкания на землю	✗	✗	--	--	✗	--
22			МТЗ	✗	✗	РЗЛ-05.И1	РЗЛ-05.И1	✗	--
23			Отсечка	✗	✗	--	--	✗	--
24			Перегрузка	--	--	--	--	--	--
25	Количество и сечение кабелей		--	--	--	--	--	--	--
26	Наличие обогрева в камере		--	--	--	--	--	--	--



ГУП "ЕРЭС" г. Тирасполь
наименование предприятия
0-373-533-92228, 0-373-533-91273
Головатюк М.П., Амельхин В.Е.
контактное лицо

М.П.
подпись

Изм. № подл. Взам. инв. №
Подп. и дата